

大町市文化会館舞台照明設備概要

電源容量	3 4W 60Hz 400kVA
負荷回路	234回路
調光器	丸茂電機 マリオネットスター プリセットフェーダー100本3段

名称	概要	回路数	容量	備考
プロSUS	T型*16 1回路2口	8	3kW	CEC- *4 MS- *4
1SUS	T型*32 サスパッチ	16	3kW	CEC- *16 MS- *15 DMX回線*2 60A直 平行直
2SUS	T型*32 サスパッチ	16	3kW	CEC- *16 MS- *15 DMX回線*2 60A直 平行直
3SUS	T型*32 サスパッチ	16	3kW	CEC- *16 MS- *15 DMX回線*2 60A直 平行直
4SUS	T型*32 サスパッチ	16	3kW	CEC- *2 MS- *15 DMX回線*2 60A直 平行直
1BO	200W 切替8回路 19*4色		3kW	#W #72 #W #78
2BO	200W 切替8回路 19*4色		3kW	#W #72 #W #78
3BO	200W 切替8回路 19*4色		3kW	#W #72 #W #78
UH	500W 36*4色	16	6kW	#71 #72 #63 #22
LH	300W 18*4色	12	3kW	#72 #59 #22 #40 上下中各4回路
Fr(下)	T型コンセント*20 5色	10	3kW	CEC- *4 CSQ*14 2回路7キ 下3段各4台 上2段各3台
Fr(上)	T型コンセント*20 5色	10	3kW	CEC- *4 CSQ*14 2回路7キ 下3段各4台 上2段各3台
1CL	T型コンセント*36	18	3kW	CMQ*30 ERQ-15*18台3色+6台1色 または 6台5色 7キ1回路
2CL	C型コンセント*24	12	6kW	CLQ*12(10インチ)2kwケノンピンスポット*2
花道フット	100W*32(上・下各)片側2色	4	3kW	1回路1口
フロアコンセント(下)	C型コンセント*20	20	3kW	1回路1口 上手のみF1~F4
フロアコンセント(上)	C型コンセント*24	24	3kW	1回路2口
フロアコンセント(前)	C型コンセント*8	4	3kW	1回路1口
フロアコンセント(奥)	C型コンセント*3	3	3kW	1回路1口
鳥屋コンセント	C型コンセント 上・下各2	4	3kW	1回路1口
オペコンセント	C型コンセント*8	4	3kW	1回路2口 花道フットと差替え
天反ライト	QC O型300W*42	6	3kW	3SUSと切替え

		数量	
コード・変換	T-T2又	30	
	C-T2又	10	
	C-T3又	10	
	C-C2又	5	
	T-T2m	20	
	T-T5m	10	
	T-T10m	10	
	C-T5m	30	
	C-A10m	20	
	効果器	ダブルマシン	2
エフェクトマシン		1	
エフェクトパターンPV型			雲・雨・雪・炎 各2
先玉 SDZ4		4	
先玉 SDZ6		4	
先玉 SDZ8		4	
先玉 SDZ10		4	
先玉 SDZ12		4	
マスキングキャリアケース		2	
マスキングアダプター		2	
CCD-P		2	
ミラーボール		1	吊り・置き両用 楕円形
スタンド類	Loスタンド	15	
	Hiスタンド	4	
	ハンガー	10	アルミ44
	ベース	18	
	バンドアー	6	8インチ
	3連アーム	4	
スポット	CEC-	18	スタンド付
	DF500w	8	
	CEC500w	8	
	ソースフォー	12	26°
	EPQ1kw	2	
	FQH	6	
	パーライト 500w VN	16	
	パーライト 500w N2	28	
特電	3相4線式 100v 75kw		
	3相3線式 200v 30kw		